




Manuale utente di 10000mAh Mi Power Bank 2

Leggi il manuale utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto



Note:

Il pulsante di verifica dell'alimentazione non è un pulsante di accensione.

Mi Power Bank 2 rileva automaticamente la carica e lo scarico.

L'indicatore di alimentazione si spegne due minuti dopo il termine dello scaricamento.



Presentazione del prodotto

Grazie per aver scelto Mi Power Bank 2. Il prodotto è un caricabatterie portatile ad elevata capacità che utilizza batterie ai polimeri di litio ATL e chip di personalizzazione ZMI che ne garantiscono un utilizzo sicuro, efficiente e totalmente compatibile.

Caratteristiche del prodotto

Sicurezza: Mi Power Bank 2 possiede diverse tecnologie in grado di fornire protezione dall'eccessivo caricamento e scaricamento, dalle alte temperature e dal corto circuito in tutte le condizioni di funzionamento.

Efficienza: Supporta la ricarica e lo scaricamento rapidi a 5,1 V/2,4 A 9 V/12 V15 W MAX in uscita.

Compatibilità: Il prodotto è dotato di un controller di ricarica USB integrato, compatibile con la maggior parte dei modelli di smartphone, tablet e dispositivi.

Supporta i dispositivi a ricarica rapida più diffusi e può raggiungere i 9 V/12 V.

Qualità: Batterie ai polimeri di litio ATL e chip di personalizzazione ZMI.

Specifiche tecniche

Modello: PLM02ZM

Tipo di batteria: Polimeri di litio

Capacità della cella 10000 mAh 3,85 V (38,5 Wh)

Temperatura di esercizio: 0 °C~45 °C

Dimensioni: 14,1×71×130 mm

Potenza in entrata 5,0 V 2,0 A 9,0 V/12 V 18 W

Potenza in uscita: 5,1 V 2,4 A 9,0 V/12 V 15 W MAX

tempo di ricarica: circa 4,2 ore (adattatore da 9 V/2 A o 12 V/1,5 A, cavo standard),

circa 6,2 ore (adattatore 5 V/2 A, cavo standard)

In carica

Collega Mi Power Bank 2 all'adattatore CA Mi per ricaricarlo. L'indicatore mostra le condizioni di ricarica nel modo seguente:

| Livello di alimentazione | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-25% | Intermittente | Off | Off | Off |
| 25-50% | On | Intermittente | Off | Off |
| 50-75% | On | On | Intermittente | Off |
| 75-96% | On | On | On | Intermittente |
| Ricarica completata | On | On | On | On |
| Errore di ricarica | Intermittente | Intermittente | Intermittente | Intermittente |

Scaricamento

Collegare il proprio dispositivo a Mi Power Bank 2 per ricaricarlo.

L'indicatore mostra le condizioni di scaricamento nel modo seguente:

| Livello di alimentazione | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sottotensione | Off | Off | Off | Off |
| 0-25% | Intermittente | Off | Off | Off |
| 25-50% | Intermittente | Intermittente | Off | Off |
| 50-75% | Intermittente | Intermittente | Intermittente | Off |
| 5-100% | Intermittente | Intermittente | Intermittente | Intermittente |

* Ricarica limitata: quando Mi Power Bank 2 non si trova in ricarica, premere due volte il pulsante di verifica alimentazione per entrare in modalità ricarica limitata per ricaricare piccoli dispositivi come cuffie Bluetooth e smartband. I LED degli indicatori si accenderanno in successione uno dopo l'altro, a indicare che Bank 2 è entrato in modalità ricarica limitata. Per uscire dalla modalità ricarica limitata, premere il pulsante di verifica dell'alimentazione.

Note

- Accertati di ricaricare completamente Mi Power Bank 2 prima del suo primo utilizzo.
- Quando si ricarica un dispositivo con Mi Power Bank 2, verificare che il dispositivo visualizzi l'icona di ricarica della batteria in modo da essere sicuro che Mi Power Bank 2 stia funzionando correttamente.
- Quando si ricarica Mi Power Bank 2 o un dispositivo tramite Mi Power Bank 2, accertati di utilizzare il cavo di ricarica corretto.
- Quando tutti gli indicatori LED si spengono significa che Mi Power Bank 2 si sta scaricando. Ricaricarlo il prima possibile.
- Quando si ricarica un dispositivo con Mi Power Bank 2, il dispositivo utilizzerà innanzitutto questa batteria.
- Una volta che il dispositivo è completamente carico, scollegarlo da Mi Power Bank 2 per evitare ulteriori scaricamenti.
- Quando il prodotto entra in modalità di protezione (i LED non si accendono dopo aver premuto il pulsante di verifica dell'alimentazione) a causa di un corto circuito o di altre ragioni, carica Mi Power Bank 2 con un caricabatterie esterno per ripristinarlo.

Attenzione

- Mi Power Bank 2 contiene batterie agli ioni di litio. Non aprire l'alloggiamento al fine di evitare possibili danni alla batteria o altre situazioni di pericolo.
- Non smontare, schiacciare, forare e cortocircuitare Mi Power Bank 2, o esporlo a liquidi, fiamme o ambienti con temperature superiori ai 60 °C (140 °F).

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Il dispositivo non è in grado di causare interferenze dannose.
- 2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Informazioni sulle etichette anti-contraffazione

Le etichette anti-contraffazione sono collocate sull'imballaggio esterno di tutte le Mi Power Bank da 10000 mAh certificate. Grattare la patinatura per scoprire il codice di verifica e controllare l'autenticità del prodotto collegandosi a questo sito Web: <http://www.mi.com/verify>



Etichetta anti-contraffazione



Etichetta grattata

Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricante: Zimi Corporation (azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Cina



E

Al fine di promuovere un maggior rispetto per l'ambiente, Xiaomi evita l'utilizzo di imballaggi superflui.